



Numero articolo: PSU1-LOCK-MED-UK

## Alimentatore 19V con blocco, presa UK

PSU2 è un alimentatore altamente affidabile, progettato per applicazioni professionali e costruito per resistere all'uso continuo in ambienti difficili. Con un intervallo di tensione in ingresso di 100-240 V CA/50/60 Hz, può essere facilmente collegato a qualsiasi presa di rete del Regno Unito. L'alimentatore offre una potente uscita 19V-3A, che equivale a 36 watt, e dispone di un resistente connettore da 5,5 mm x 2,1 mm. L'alimentatore è completamente compatibile con tutti i display Beetronics ed è dotato di un cavo da 1,2 metri, che offre un'ampia portata per opzioni di installazione versatili.

- ✓ Ingresso: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A Max
- ✓ Uscita: 19V 2.5A, 47.5W
- ✓ Connettore DC: 5.5 mm DE x 2.1 mm DI
- ✓ Lunghezza del cavo: 250 cm

## Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	PSU1-LOCK-MED-UK
Nome del prodotto	Alimentatore 19V con blocco, presa UK
Garanzia	2 anni

## Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	300 gram
Lunghezza del cavo	250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm)

## Energia

Diametro interno	2,1 mm
Diametro esterno	5,5 mm
Tipo di connettore	UK
Voltaggio	19 Volt
Amperaggio	2.5 Ampere
Polarità	- esterno / + interno

## Conformità

Standard e certificazioni	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, EN60601-1, EN60601-1-2
---------------------------	--

## Contenuto dell'imballo

Contiene	Alimentatore
----------	--------------

## Compatibilità

Compatibile con	10HB9M/U1, 12HB9M/U1, 15HB9M/U1, 17HB9M/U1, 19HB9M/U1, 22HB9M/U1, 24HB9M/U1, 27HB9M/U1
-----------------	--



